

Einstellwerte Netzteile

■ Standardeinstellung 1 zu 1 Ersatz

T8

		FL 15W										max	
LED-T8 430	mA	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	Watt	4	5	6	8	9	10	11	13	14			
140 lm/W	Lumen netto	550	700	900	1050	1250	1400	1600	1750	1950			

		FL 18W										max	
LED-T8 590	mA	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	Watt	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18
140 lm/W	Lumen netto	550	700	900	1050	1250	1400	1600	1750	1950	2100	2300	2450

		FL 30W										max	
LED-T8 895	mA	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	Watt	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18
140 lm/W	Lumen netto	550	700	900	1050	1250	1400	1600	1750	1950	2100	2300	2450

		FL 36W										max	
LED-T8 1200	mA	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	Watt	7	10	12	15	17	19	22	24				
132 lm/W	Lumen netto	950	1300	1600	1950	2250	2550	2900	3200				

		FL 58W										max	
LED-T8 1500	mA	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	Watt	7	10	12	15	17	19	22	24	27	29	32	34
132 lm/W	Lumen netto	950	1300	1600	1950	2250	2550	2900	3200	3550	3850	4200	4500

T5

		FL 13W										max	
LED-T5 430	mA	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	Watt	4	5	6	8	9	10	11	13	14			
140 lm/W	Lumen netto	550	700	900	1050	1250	1400	1600	1800	1950			

		FL 14W					FL 24W					max	
LED-T5 549	mA	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	Watt	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18
140 lm/W	Lumen netto	550	700	900	1050	1250	1400	1600	1800	1950	2150	2300	2500

		FL 21W					FL 39W					max	
LED-T5 849	mA	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	Watt	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18
140 lm/W	Lumen netto	550	700	900	1050	1250	1400	1600	1800	1950	2150	2300	2500

		FL 28W					FL 54W						
LED-T5 1149	mA	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	Watt	7	10	12	15	17	19	22	24				
132 lm/W	Lumen netto	950	1300	1600	1950	2250	2550	2900	3200				

		FL 35W					FL 49W					FL 80W	
LED-T5 1449	mA	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	Watt	7	10	12	15	17	19	22	24	27	29	32	34
132 lm/W	Lumen netto	950	1300	1600	1950	2250	2550	2900	3200	3550	3850	4200	4500